

Link do produktu: <https://www.mikroprocesor.com.pl/wwwprotechemodelpl-p-105.html>

## Czujnik przepływu 10...200L/MIN



Cena brutto	<b>499,00 zł</b>
Cena netto	<b>405,69 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>FLOW_SENSOR-2</b>
Kod producenta	<b>FLOW_SENSOR-2</b>
Producent	<b>ChRL</b>

### Opis produktu

Turbinkowy, niedrogi czujnik przepływu na zakres **10...200L/minutę**.

#### Cechy urządzenia:

- Zakres pomiarowy **10...200** Litrów / minutę
- Wyjście częstotliwościowe / impulsowe
- Zintegrowany czujnik Halla
- Złącza PVC
- **12 impulsów na litr** (typowo, wedle producenta)
- Dokładność pomiaru w granicach +/- **10%**
- Testowany w typowych aplikacjach pozwala na osiągnięcie błędu około +/- **5%**
- Gwint **2 Cale (DN 50)**
- Ciśnienie robocze do **1,75 MPa**
- Wilgotność dopuszczalna **25...90%RH**
- Dopuszczalna temperatura medium : **<120 °C**
- Zasilanie **05...18V.D.C.**
- Pobór prądu **<15mA**
- Długość przewodów : **15cm**

Przepływomierz tego rozmiaru i o tej konstrukcji wymaga zastosowania odcinków prostych przed czujnikiem minimum 10X swoją średnicę i minimum 5X za sobą. Dodatkowo wymagane jest całkowite odpowietrzenie komory czujnika i orientacja pionowa / pochyła podczas pracy. Ciecz powinna nadpływać od dołu i wypływać góra. Dokładność pomiaru zależy od temperatury, gęstości, rozpuszczonych gazów, czystości, przepływu itp. Generalnie warto przyjąć iż nie jest to czujnik do bardzo dokładnych pomiarów. Jednak w swojej cenie oferuje możliwość pomiaru stosunkowo dużych przepływów.

Dla przepływomierzy o ilości impulsów **27 / 1L** rozdzielczość wynosi :  $F=(0.45*Q) \pm 10\%$   $Q=L/MIN$ , ilość impulsów na litr cieczy : **27 +/- 10%**, Czyli dla np. przepływu 20 litrów/minutę czujnik generuje sygnał prostokątny o wypełnieniu około 50% i częstotliwości 9Hz (20\*0,45) (+-10%). Analogicznie dla przepływu 50 litrów/ minutę będzie to 22,5Hz (+-10%).

Zdjęcie poglądowe.

#### Sygnaly:

**CZARNY:** masa zasilania i odniesienia (**GND**)

**CZERWONY:** napięcie zasilające (**+V**)

**ŻÓŁTY:** sygnał impulsowy (**NPN**)

